

Opravná teplem smrštiteľná manžeta pro netlakovane aplikace

TELECOM OUTSIDE PLANT

- CWST teplem smrštiteľná opravná manžeta je založena na technologii Rayfort, zesílené vícevrstvý výrobní technologii teplem smrštiteľných výrobků. CWST manžeta je vhodná pro opravy všech kabelových pláštů v nadzemních i podzemních aplikacích, kabelů plněných i neplněných, s plastovým nebo metalickým pláštěm.
- Integrovaná bariéra proti vlhkosti uvnitř manžety kompletne nahrazuje stejnou vrstvu v kabelovém plášti.
- Manžeta s tavným lepidlem zajišťuje stálou a spolehlivou těsnost proti vlhkosti a vodě.
- Výborná odolnost proti podélnému roztržení díky vícevrstvé konstrukci manžety zajišťuje kvalitní odolnost proti mechanickému poškození během montáže a po ní.
- Indikátory správné montáže: termo indikační barva na povrchu, bílé linky a barevná odlišnost tavných lepidel.
- Neomezená doba skladování.
- Rozměrový sortiment obsahne kably s průměrem pláště od 8 do 200mm.





Tento poškozený kabelový plášť bagrem může být velmi rychle opraven.



CWST manžeta se snadno ovine kolem poškozeného místa na kabelovém plášti a smrští se standardním hořákem.

Rozměrová tabulka a informace k objednání

(Rozměry v mm)

Popis výrobku	Max. kabelový průměr	Min. kabelový průměr	Dodávané jmen. délky manžet
CWST 43/8	43	8	1500, 1000, 750, 500, 250
CWST 55/12	55	12	1500, 1000, 750, 500, 250
CWST 75/15	75	15	1500, 1000, 750, 500, 250
CWST 100/25	100	25	1500, 1000, 750, 500, 250
CWST 125/30	125	30	1500, 1000, 750, 500, 250
CWST 164/42	164	42	1500, 1000, 750, 500, 250
CWST 200/50	200	50	1500, 1000, 750, 500, 250

Tyco Electronics Czech s.r.o.
OSP – Telekomunikační síť

Limuzská 8
100 00 Praha 10
Tel: 02/7201 1102
Fax: 02/7270 0811
www.telecomOSP.com

Tyco je chráněná obchodní značka firmy Tyco International.

Veskeré údaje včetně obrázků, ilustrací a schémat zde uvedené pouze za účelem předání optimální informace, jsou pokládány za spolehlivé. Tyco Electronics však nepřebírá žádné záruky týkající se jejich přesnosti nebo kompletnosti a nenese žádnou odpovědnost za jejich použití. Závazky firmy Tyco Electronics jsou dány pouze Standardními podmínkami prodeje příslušného výrobku. Tyco Electronics v žádném případě neodpovídá za žádné náhodné, nepřímé nebo následné škody vzniklé v důsledku prodeje, dalšího prodeje, použití nebo nesprávného užití výrobku. Uživatelé výrobků Tyco Electronics musí sami zvážit a určit vhodnost každého takového výrobku pro konkrétní aplikaci.

